


LARCMX - LARCMFX



LACMX - LACMFX

P [kW]	n2 [1/min]	M2 [Nm]	IR	FRs [N]	fb	Tipo Typ Type	Código Referenz Ref.	Intens.nominal Nennstrom Nominal intens. 400 V (A)
0,37	**35**	69	40	3153	1,2	**LACM 50X/71B-4(105)/35 D24**	RAX050M1C1	(1,25)
	46,7	55	30	2865	1,6	**LACM 50X/71B-4/46,7 D25**	RAX050M1D0	
	46,7	55	30	2865	1,6	**LACM 50X/71B-4/46,7 D24**	RAX050M1D1	
	46,7	55	30	2865	1,6	**LACM 50X/71B-4(105)/46,7 D25**	RAX050M1E0	
	46,7	55	30	2865	1,6	**LACM 50X/71B-4(105)/46,7 D24**	RAX050M1E1	
	56	49	25	2696	1,5	**LACM 50X/71B-4/56 D25**	RAX050M1F0	
	56	49	25	2696	1,5	**LACM 50X/71B-4/56 D24**	RAX050M1F1	
	56	49	25	2696	1,5	**LACM 50X/71B-4(105)/56 D25**	RAX050M1G0	
	56	49	25	2696	1,5	**LACM 50X/71B-4(105)/56 D24**	RAX050M1G1	
	70	40	20	2503	1,9	**LACM 50X/71B-4/70 D25**	RAX050M1H0	
	70	40	20	2503	1,9	**LACM 50X/71B-4/70 D24**	RAX050M1H1	
	70	40	20	2503	1,9	**LACM 50X/71B-4(105)/70 D25**	RAX050M1J0	
	70	40	20	2503	1,9	**LACM 50X/71B-4(105)/70 D24**	RAX050M1J1	
	93,3	31	15	2274	2,6	**LACM 50X/71B-4/93,3 D25**	RAX050M1K0	
	93,3	31	15	2274	2,6	**LACM 50X/71B-4/93,3 D24**	RAX050M1K1	
	93,3	31	15	2274	2,6	**LACM 50X/71B-4(105)/93,3 D25**	RAX050M1L0	
	93,3	31	15	2274	2,6	**LACM 50X/71B-4(105)/93,3 D24**	RAX050M1L1	
	140	22	10	1987	3,6	**LACM 50X/71B-4/140 D25**	RAX050M1M0	
	140	22	10	1987	3,6	**LACM 50X/71B-4/140 D24**	RAX050M1M1	
	140	22	10	1987	3,6	**LACM 50X/71B-4(105)/140 D25**	RAX050M1N0	
	140	22	10	1987	3,6	**LACM 50X/71B-4(105)/140 D24**	RAX050M1N1	
	46,7	54	30	2087	0,9	**LACM 40X/71B-4/46,7 D18**	RAX040M1N0	
	46,7	54	30	2087	0,9	**LACM 40X/71B-4/46,7 D19**	RAX040M1N1	
	46,7	54	30	2087	0,9	**LACM 40X/71B-4(105)/46,7 D18**	RAX040M1P0	
	46,7	54	30	2087	0,9	**LACM 40X/71B-4(105)/46,7 D19**	RAX040M1P1	
	56	48	25	1964	0,8	**LACM 40X/71B-4/56 D18**	RAX040M1Q0	
	56	48	25	1964	0,8	**LACM 40X/71B-4/56 D19**	RAX040M1Q1	
	56	48	25	1964	0,8	**LACM 40X/71B-4(105)/56 D18**	RAX040M1R0	
	56	48	25	1964	0,8	**LACM 40X/71B-4(105)/56 D19**	RAX040M1R1	
	70	40	20	1824	1,1	**LACM 40X/71B-4/70 D18**	RAX040M1S0	
	70	40	20	1824	1,1	**LACM 40X/71B-4/70 D19**	RAX040M1S1	
	70	40	20	1824	1,1	**LACM 40X/71B-4(105)/70 D18**	RAX040M1T0	
	70	40	20	1824	1,1	**LACM 40X/71B-4(105)/70 D19**	RAX040M1T1	
	93,3	31	15	1657	1,4	**LACM 40X/71B-4/93,3 D18**	RAX040M1U0	
	93,3	31	15	1657	1,4	**LACM 40X/71B-4/93,3 D19**	RAX040M1U1	
	93,3	31	15	1657	1,4	**LACM 40X/71B-4(105)/93,3 D18**	RAX040M1V0	
	93,3	31	15	1657	1,4	**LACM 40X/71B-4(105)/93,3 D19**	RAX040M1V1	
	140	21	10	1447	2,1	**LACM 40X/71B-4/140 D18**	RAX040M1W0	

Todos los moto-reductores pueden suministrarse con motor freno (MF). Los códigos indicados son del moto-reductor sin freno.

Alle Getriebemotoren können mit Bremsmotor geliefert werden (MF). Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Getriebemotor ohne Bremse.

All geared motors can be supplied with brake motor (MF). The indicated codes are for the geared motor without brake.

Tous les moto-réducteurs peuvent être livrés avec moteur frein (MF). Les codes indiqués sont ceux du moto-réducteur sans frein.